

*Gestione delle comunicazioni della
Maglia Radio "Prefettura"*

*Istruzioni ed esempi pratici
da applicare in conformità alla
procedura radiotelefonica*

COM001 (D)

*dell'ARI-RE
Friuli Venezia Giulia*

SCM	STAZIONI SUBORDINATE	NOTE
TUTTE LE STAZIONI - DA - IV3PRC - CAMBIO		All'orario previsto la SCM chiama collettivamente le stazioni subordinate
	IV3PRC DA IQ3TS AVANTI IV3PRC DA IQ3UD AVANTI IV3PRC DA IQ3GO AVANTI IV3PRC DA IQ3PN AVANTI	Alla chiamata collettiva le stazioni subordinate rispondono nell'ordine convenuto. Se non lo è lo stabilirà la SCM rispondendo nell'ordine da mantenere in futuro.
TUTTE LE STAZIONI DA IV3PRC – PROVA RADIO – CAMBIO		Sempre in modo collettivo la SCM richiede la qualità del collegamento alle stazioni subordinate.
	IV3PRC DA IQ3TS FORTE E CHIARO CAMBIO IV3PRC DA IQ3UD FORTE ED INTERMITTENTE CAMBIO IV3PRC DA IQ3GO BUONO E CHIARO CAMBIO IV3PRC DA IQ3PN DEBOLE COMPRESIBILE CAMBIO	Le stazioni subordinate rispondono nell'ordine prestabilito
TUTTE LE STAZIONI DA IV3PRC FORTE E CHIARO – IQ3UD FORTE ED INTERMITTENTE – CAMBIO		La SCM per farla breve, dato lo scopo per cui si fanno queste prove, fornisce d'iniziativa la qualità del collegamento in modo collettivo a meno che non necessiti un rapporto per una singola stazione (IQ3PN).
	IV3PRC DA IQ3TS RICEVUTO CAMBIO IV3PRC DA IQ3UD RICEVUTO CAMBIO IV3PRC DA IQ3GO RICEVUTO CAMBIO IV3PRC DA IQ3PN RICEVUTO CAMBIO	Le staz. sub. devono dare sempre d'iniziativa la conferma di ricezione di una comunicazione dalla SCM in questo caso.
TUTTE LE STAZIONI - DA - IV3PRC – CONTATTATEMI SU RIPETITTORE ROMEO UNO ALFA – RISERVA - RIPETITTORE ROMEO CINQUE CAMBIO		La SCM richiede alle St.Sub. un cambiamento di frequenza, fornendo anche il canale di riserva su cui ricontattare la SCM in caso di bisogno. Anche a questo messaggio...
	IV3PRC DA IQ3TS RICEVUTO CAMBIO IV3PRC DA IQ3UD RICEVUTO CAMBIO IV3PRC DA IQ3GO RICEVUTO CAMBIO IV3PRC DA IQ3PN RICEVUTO CAMBIO	...si deve dare sempre d'iniziativa la conferma di ricezione in questo modo. Nessun altro modo è previsto dalla procedura.

SCM	STAZIONI SUBORDINATE	NOTE
TUTTE LE STAZIONI - DA - IV3PRC - ESEGUIRE – FINE		Quando tutte le stazioni hanno confermato la ricezione, la SCM dà l'ordine esecutivo di cambiamento (qui non si risponde, si cambia frequenza e si attende colà la nuova chiamata dalla SCM)
TUTTE LE STAZIONI - DA - IV3PRC - CAMBIO		Sul nuovo canale la SCM chiamerà collettivamente le St.Sub. per verificare la loro presenza in maglia.
	IV3PRC DA IQ3TS AVANTI IV3PRC DA IQ3UD AVANTI IV3PRC DA IQ3GO AVANTI IV3PRC DA IQ3PN AVANTI	
TUTTE LE STAZIONI DA IV3PRC – PROVA RADIO – CAMBIO		

La procedura si ripete come sopra fino ad un nuovo cambiamento di canale, ad esempio:

TUTTE LE STAZIONI - DA - IV3PRC – CONTATTATEMI SU MHz 145 DECIMALE 45 – RISERVA - RIPETITTORE ROMEO CINQUE CAMBIO		Esempio di richiesta di cambiamento su una frequenza simplex. (uso dell'istruzione DECIMALE)
	IV3PRC DA IQ3TS RICEVUTO CAMBIO IV3PRC DA IQ3UD RICEVUTO CAMBIO IV3PRC DA IQ3GO RICEVUTO CAMBIO IV3PRC DA IQ3PN RICEVUTO CAMBIO	conferma di ricezione del messaggio di richiesta di cambiamento di canale
TUTTE LE STAZIONI - DA - IV3PRC - ESEGUIRE – FINE		istruzione di esecuzione del cambiamento di canale richiesto

SCM	STAZIONI SUBORDINATE	NOTE
TUTTE LE STAZIONI - DA - IV3PRC - CAMBIO		Sulla nuova frequenza la SCM chiama collettivamente le stazioni subordinate
	IV3PRC DA IQ3TS AVANTI IV3PRC DA IQ3UD AVANTI IV3PRC DA IQ3GO AVANTI IV3PRC DA IQ3PN AVANTI	
TUTTE LE STAZIONI DA IV3PRC – PROVA RADIO – CAMBIO		
	IV3PRC DA IQ3TS FORTE E CHIARO CAMBIO IV3PRC DA IQ3UD FORTE E CHIARO CAMBIO IV3PRC DA IQ3GO BUONO E CHIARO CAMBIO IV3PRC DA IQ3PN DEBOLE COMPRESIBILE CAMBIO	
TUTTE LE STAZIONI DA IV3PRC FORTI E CHIARI – IQ3PN DEBOLE COMPRESIBILE – CAMBIO		
	IV3PRC DA IQ3TS RICEVUTO CAMBIO IV3PRC DA IQ3UD RICEVUTO CAMBIO IV3PRC DA IQ3GO RICEVUTO CAMBIO IV3PRC DA IQ3PN RICEVUTO CAMBIO	
TUTTE LE STAZIONI - DA - IV3PRC – CONTATTATEMI SU RIPETITORE ROMEO UNIFORM DUE UNO ALFA - CAMBIO		
	IV3PRC DA IQ3TS RICEVUTO CAMBIO IV3PRC DA IQ3UD RICEVUTO CAMBIO IV3PRC DA IQ3GO RICEVUTO CAMBIO IV3PRC DA IQ3PN RICEVUTO CAMBIO	
TUTTE LE STAZIONI - DA - IV3PRC - ESEGUIRE – FINE		(qui non si risponde, si cambia frequenza e si attende colà la nuova chiamata dalla SCM)